

## Codefon, digitális kaputelefon programozása

Minden központ egyedi, 6 jegyű mester kóddal rendelkezik. Ez a kód megváltoztatható és visszaállítható. A visszaállításához a központot áramtalanítani kell, majd a panelon levő magányosan álló, két tűskét rövidre zárva kell feszültség alá helyezni. Ezután a rövidzárat bontani kell!

### Programozás:

**Programba való belépés:** **000 <kulcs> mesterkód <kulcs>** visszajelzés P- .

### Programok (P-.....):

#### 0 Lakás nyitókód változtatás:

**0 <kulcs>** visszajelzés - - -

**lakásszám <kulcs>** visszajelzés - - -

**újkód <kulcs>**

#### 1 Mesterkód váltás:

**1 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új mesterkód <kulcs>**

#### 2 Mágneszár idő:

**2 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új idő <kulcs>** / 0-255 sec /

#### 3 Csengetési idő korlát:

**2 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új idő <kulcs>** / 0-255 sec /

#### 4 Beszélgetési idő korlát:

**4 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új idő <kulcs>** / 0-255 sec /

#### 5 Lakásszám, ameddig a kódzár ellenőrzi a lakáskészülék meglétét:

**5 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új lakásszám <kulcs>** / 0-255 /

#### 6 Felcsengetés visszajelző hangjának állítása:

**6 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új idő <kulcs>** / 0-255; 16 fokozatban /

#### 7 Ajtónyitás visszajelző hangjának állítása:

**7 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új idő <kulcs>** / 0-255; 16 fokozatban /

#### 8 Billentyűzet hangerő állítása:

**8 <kulcs>** visszajelzés - - -

**új idő <kulcs>** / 0-255; 4 fokozatban /

#### 9 Zár nyitása kóddal:

**9 <kulcs>**

#### 14 Lakásszám amelytől a központ működik:

**14 <kulcs>** visszajelzés - - -

**lakásszám <kulcs>**

#### 15 Lakásszám ameddig a központ működik:

**15 <kulcs>** visszajelzés - - -

**lakásszám <kulcs>**

#### 90 Kártya felprogramozása:

**90 <kulcs>** visszajelzés - -

**Lakásszám /0-254/ <kulcs> kártya közelítése <kulcs>**  
visszajelzés: a lakáshoz tartozó kártyák száma

#### 91 lakáshoz tartozó kártyák törlése:

**91 <kulcs>** visszajelzés - -

**lakásszám /0-254/ <kulcs> hangjelzés, megerősítés: <kulcs>**  
hangjelzés

#### Programból kilépés és hibás adatbevitel törlése:

**<DEL>**

**Figyelem:** Az 5-ös programba beírt lakásszám feletti lakás kódok telefon nélkül is használhatók.  
Például: Postás, illetve saját kód.